


## INSTALACJA MODEMU Option iCON XY

(do instalacji nie potrzeba płyty CD, przebiega automatycznie po wpięciu modemu do portu USB!!)


**Krok 1.** Proszę włożyć kartę **SIM** do czytnika kart w modemie, zdejmując wcześniej plastikową pokrywkę modemu (tą, na której nie znajduje się przycisk wysuwania wtyku USB).

**Krok 2.** Wkładamy modem do gniazda **USB**, wcześniej jednak naciskamy okrągły przycisk na modemie, co spowoduje wysunięcie ukrytego wtyku USB.

**Krok 3.** Rozpocznie się automatyczna instalacja oprogramowania **uCANConnect** i sterowników. Proszę wybrać język oprogramowania, a następnie zaakceptować warunki licencji, w kilku następnych krokach klikamy **Dalej**. Czekamy, aż modem zainstaluje się, następnie przypisze sobie sterowniki, aż do momentu uzyskania komunikatu w dolnym prawym rogu ekranu, że sprzęt został zainstalowany i jest gotowy do użycia. Po zakończeniu instalacji modemu, program instalacyjny poprosi o restart komputera.

**Krok 4.** Po restarcie systemu, program **uCANConnect** uruchomi się automatycznie. Po podaniu kodu PIN dla karty SIM (jeżeli jest wymagany) powinniśmy jeszcze raz ustawić wersję językową. W tym celu w oknie programu **uCANConnect** klikamy ikonę , następnie z lewej strony wybieramy kółko z opisem **Language** i z listy wybieramy **Polski**. Z menu wychodzimy każdorazowo klikając w oknie programu **◀ Wstecz**.

**Krok 5.** Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane, lub pojawią się komunikaty błędów, proszę sprawdzić czy wpisane automatycznie dla danego operatora ustawienia połączenia, są zgodne z danymi podanymi na końcu instrukcji.

W tym celu proszę w oknie programu wejść w ustawienia  a następnie kliknąć kółko z napisem **Profile** i porównać **nazwę użytkownika, hasło** i **APN** z danymi poniżej. Jeżeli wpisane ustawienia są niezgodne, proszę kliknąć kwadracik przy pozycji **RĘCZNY**, wpisać poprawne dane i wyjść z menu klikając **◀ Wstecz**.

**Krok 6.** Przyciskając w menu ikonę  nawiązujemy połączenie z Internetem.

### Parametry ustawień profilu w zależności od operatora:

- **ERA:** User: **erainternet** (**erainternettt** - dla użytkowników systemu TakTak), Password: **erainternet**, APN: **erainternet**
- **Plus:** User: puste pole, Password: puste pole, APN: **Internet**
- **Orange:** User: **internet**, Password: **internet**, APN: **internet**
- **PLAY:** User: puste pole, Password: puste pole, APN: **Internet**
- **HEYAH:** User: **heyah**, Password: **heyah**, APN: **heyah.pl**
- **Polsat Cyfrowy:** User: puste pole, Password: puste pole, APN: **multi.internet**
- **ASTER:** User: **internet**, Password: **internet**, APN: **aster.internet**

Aktualne informacje, oprogramowanie i firmware można pobrać ze strony producenta [www.option.com](http://www.option.com) z działu support, po podaniu numer seryjnego urządzenia lub numeru IMEI.

**W razie problemów z konfiguracją prosimy o kontakt.**