



---

## INSTALACJA Sierra USB 307 (do instalacji nie potrzeba płyty!!)

**Krok 1.** Proszę włożyć kartę **SIM** do czytnika kart w modemie.

**Krok 2.** Proszę włożyć modem do gniazda **USB**.

**Krok 3.** Po pojawieniu się okna z komunikatem **witamy w programie Tru-Install** proszę wcisnąć przycisk **OK**.

**Krok 4.** Rozpocznie się instalacja programu 3G Watcher. Po chwili proszę wcisnąć przycisk **dalej** następnie zaakceptować warunki i postanowienia umowy licencyjnej i kliknąć **dalej**. Po zainstalowaniu oprogramowania proszę wcisnąć **zakończ**. Nastąpi podpisywanie sterowników dla urządzenia, po czym uruchomi się aplikacja 3G Watcher.

**Krok 5.** Po podaniu pinu do karty SIM i zarejestrowaniu się do sieci proszę wejść w **Opcje** by ustawić profil dla swojego operatora. W pozycji **profile** proszę wcisnąć przycisk **dołącz nowy profil**, następnie wybrać **profil WWAN**.

**Krok 6.** Nazwa profilu jest dowolna, z poniższego spisu proszę wpisać **nazwę użytkownika, hasło, Nazwę punktu dostępowego APN** i zapamiętać ustawienia klikając **Zastosuj**.

**Krok 7.** Proszę ponownie wejść w **Profile** i ustawić stworzony przez siebie jako domyślny. Po wyjściu z **Opcji** poprzez naciśnięcie **ok**, możemy zainicjować połączenie przyciskając **Połącz**

Poniżej ustawienia w zależności od operatora:

- **ERA:**  
APN: **erainternet** (erainternettt - dla użytkowników systemu TakTak)  
User Name: **erainternet**  
Password: **erainternet**
- **ORANGE:**  
punkt dostępowy APN: **internet**  
User Name: **internet**  
Password: **internet**
- **PLUS:**  
Tylko APN: **Internet**
- **PLAY:**  
Tylko APN: **Internet**
- **Heyah:**  
punkt dostępowy APN: **heyah.pl**  
User Name: **heyah**  
Password: **heyah**

Aktualne oprogramowanie można sobie w dowolnej chwili ściągnąć ze strony producenta [www.sierrawireless.com](http://www.sierrawireless.com) z działu support

**W razie problemów z konfiguracją prosimy o kontakt.**