

---

## Konfiguracja Routera GlobeSurfer III

**Krok 1.** Proszę włożyć kartę **SIM** do czytnika kart w routerze zgodnie z rysunkiem na obudowie.

**Krok 2.** Proszę podłączyć kabel zasilania – router powinien automatycznie się uruchomić.

**Krok 3.** Proszę kliknąć prawym przyciskiem na ikonę bezprzewodowego połączenia na pasku zadań windows i wybrać **wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe**.

**Krok 4.** Z listy dostępnych sieci proszę wybrać **GlobesurferIII** i kliknąć **połącz**

**Krok 5.** Po wyświetleniu komunikatu **połączono** proszę otworzyć przeglądarkę internetową np, Internet Explorer, w polu adres http wpisać adres routera tj. **192.168.1.1** i kliknąć **enter** – powinien otworzyć się panel użytkownika.

**Krok 6.** Proszę wybrać język (niestety jak na razie tylko angielski), kliknąć **next**, a następnie wpisać i zapamiętać nowe hasło do logowania do panelu użytkownika (login potrzebny oprócz ustalonego hasła do następnego logowania to standardowo **admin**), kliknąć **ok**. W następnym oknie proszę wybrać czas dla Polski CET (GMT +01:00) i kliknąć **next**

**Krok 7.** W kolejnym oknie **Caller ID** pozostawiamy domyślny **ETSI DTMF** i klikamy **next**.

**Krok 8.** W następnym oknie proszę wpisać Access Point (APN) operatora którego karta sim jest włożona do routera (dla Ery jest to **erainternet**, dla Plusa, Play'a i Orange jest to **internet**). Można w tym oknie również zaznaczyć **Automatically connect upon traffic** dla każdorazowego automatycznego łączenia się routera z siecią po przerwaniu połączenia. Do ręcznego łączenia się z siecią służy przycisk z ikonką sieci bezprzewodowej na przedniej obudowie routera – pierwszy od prawej patrząc od strony wyświetlacza. Ręczne połączenie można również realizować poprzez panel użytkownika.

**Krok 9.** W następnym oknie proszę wpisać nazwę identyfikatora sieciowego jeśli ma być inna niż dotychczasowa – **Globesurfer III**.

**Krok 10.** W kolejnym oknie jest możliwość ustawienia zabezpieczenia sieci (encryption) poprzez podanie wybranego przez siebie klucza (Pre-Shared Key) – zalecamy zabezpieczenie sieci. Klucz proszę zapamiętać gdyż będzie potrzebny przy realizowaniu pierwszego połączenia z zabezpieczeniem. W kolejnym oknie wybieramy poziom zabezpieczeń (Firewall Policy).

**Krok 11.** W ostatnim oknie podsumowującym dokonane ustawienia proszę kliknąć dla ich potwierdzenia **finish** i następnie **ok**. W tym momencie połączenie powinno zostać przerwane.

**Krok 12.** Proszę powtórzyć krok 3 i 4 a następnie podać ustalony w kroku 10 klucz i kliknąć **połącz**

Po kilkunastu sekundach (może to potrwać nawet do ok. 1 minuty) powinno nastąpić automatyczne połączenie z operatorem co widać również na monitorze routera (jeśli jest widoczny tylko zegar, proszę wcisnąć na przednim panelu routera **przycisk monitor** – pierwszy od lewej)

### UWAGA !!!

Jeżeli użytkowana sieć komórkowa jest inna niż Play i Plus to należy jeszcze ustawić użytkownika i hasło dla połączenia. W tym celu należy wejść w górnym menu w **Internet connection** (jesli ta opcja jest niewidoczna należy w górnym prawym rogu menu kliknąć **Go to Advanced mode** ), następnie kliknąć **settings** pod napisem **WAN Cellular properties**.

Tu w pozycjach **Login user name** oraz **login password** wpisujemy odpowiednio:

- Dla **Orange**: login: **internet**, password: **internet**
- Dla **Ery**: login: **erainternet**, password: **erainternet**

Po zatwierdzeniu zmiany poprzez **OK** router jest prawidłowo skonfigurowany

W tym momencie możemy korzystać z internetu.

**W razie problemów z instalacją prosimy o kontakt.**