



INSTALACJA iCON 505

(do instalacji nie potrzeba płyty CD, przebiega automatycznie po wpięciu modemu do portu USB!!)

Krok 1. Proszę włożyć kartę **SIM** do czytnika kart w modemie

Krok 2. Proszę włożyć modem do gniazda **USB**

Krok 3. Rozpocznie się automatyczna instalacja oprogramowania i sterowników. Proszę wybrać język oprogramowania a następnie zaakceptować warunki licencji. Proszę poczekać, aż modem zainstaluje a następnie przypisze sobie sterowniki (informacje potwierdzające w prawym dolnym rogu ekranu), do momentu uzyskania komunikatu, że sprzęt został zainstalowany i jest gotowy do użycia. Po zakończeniu instalacji modemu należy zrestartować system.

Krok 4. Po uruchomieniu systemu proszę kliknąć ikonę na pulpicie GlobeTrotter Connect. Po podaniu kodu PIN dla karty SIM (jeżeli jest wymagany) nastąpi automatyczne połączenie z siecią.

Krok 5. Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane, proszę sprawdzić czy wpisane automatycznie dla danego operatora ustawienia do połączenia są zgodne z danymi poniżej. W tym celu proszę wejść w **pokaż ustawienia** i porównać **nazwę użytkownika, hasło i APN** z danymi poniżej. Jeżeli wpisane ustawienia są niezgodne z danymi poniżej, proszę użyć poprawnych danych a następnie przycisnąć **zachowaj**

Krok 6. Przyciskając **połącz** nawiązujemy połączenie

Poniżej ustawienia w zależności od operatora:

- **ERA:**
APN: **erainternet** (erainternettt - dla użytkowników systemu TakTak)
User Name: **erainternet**
Password: **erainternet**
- **ORANGE:**
punkt dostępowy APN: **internet**
User Name: **internet**
Password: **internet**
- **PLUS:**
Tylko APN: **internet**
- **PLAY:**
Tylko APN: **Internet**
- **HEYAH:**
APN: **heyah.pl**
User Name: **heyah**
Password: **heyah**

W oknie **Kod PIN** możemy wyłączyć kod PIN dla karty SIM, aby nie podawać go za każdym razem łącząc się z Internetem (w przypadku operatora Orange taka możliwość musi być uprzednio aktywowana przez infolinię).

Aktualne oprogramowanie można sobie w dowolnej chwili ściągnąć ze strony producenta www.option.com z działu support po podaniu numer seryjnego urządzenia lub numeru IMEI.

W razie problemów z konfiguracją prosimy o kontakt.