

---

## INSTALACJA MODEMU Option iCON 505/505M



(do instalacji nie potrzeba płyty CD, przebiega automatycznie po wpięciu modemu do portu USB)

**Krok 1.** Proszę włożyć kartę **SIM** do czytnika kart w modemie.

**Krok 2.** Wkładamy modem do gniazda **USB**

**Krok 3.** Rozpocznie się automatyczna instalacja oprogramowania **uCANConnect** i sterowników. Proszę wybrać język oprogramowania, a następnie zaakceptować warunki licencji, w kilku następnych krokach klikamy **Dalej**. Czekamy, aż modem zainstaluje się, następnie przypisze sobie sterowniki, aż do momentu uzyskania komunikatu w dolnym prawym rogu ekranu, że sprzęt został zainstalowany i jest gotowy do użycia. Po zakończeniu instalacji modemu, program instalacyjny poprosi o restart komputera.

**Krok 4.** Po restarcie systemu, program **uCANConnect** uruchomi się automatycznie. Po podaniu kodu PIN dla karty SIM (jeżeli wymagany) możemy przystąpić do konfiguracji wymaganych ustawień.

**Krok 5.** Jeżeli profil połączenia dla operatora **INEA** nie ustawi się automatycznie, np. nie można połączyć się z internetem, proszę w oknie programu wejść w ustawienia  a następnie kliknąć ikonkę z napisem **Profile** . Zaznaczamy kwadracik w pozycji **Ręczny** i wpisujemy ustawienia wymagane przez operatora **INEA - nazwę użytkownika, hasło i APN**, jak poniżej:

Użytkownik: **internet**

Hasło: **(puste pole)**

APN: **telogic.internet**

Uwierzytelnienie pozostawiamy ustawione jako **AUTOM**.

Jeżeli wpisaliśmy poprawne dane, wychodzimy z menu klikając  **Wstecz**.

**Krok 6.** Przyciskając w menu ikonę  nawiązujemy połączenie z Internetem.

W razie problemów z konfiguracją, prosimy o kontakt telefoniczny **717254055** lub poprzez e-mail **support@wel.com.pl**

---

Dystrybucja, serwis oraz wsparcie techniczne:

wel.com

ul. Mińska 38 lokal 113, 54-610 Wrocław, Polska

Telefon: +48717254055, Fax: +48717220091

e-mail: support@wel.com.pl

VAT no: PL 925-180-36-98, Register no: 020639442

[www.wel.com.pl](http://www.wel.com.pl)

