
INSTALACJA MODEMU Sierra Wireless AirCard 503 2n1 (do instalacji nie potrzeba płyty CD!!)


Krok 1. Proszę włożyć kartę **SIM** do czytnika kart w modemie.

Krok 2. Wkładamy modem do gniazda ExpressCard, lub PCMCIA – stosując będący na wyposażeniu adapter.

Krok 3. Po pojawieniu się okna z komunikatem **witamy w programie Tru-Install** proszę wcisnąć przycisk **OK**.

Krok 4. Rozpocznie się instalacja programu 3G Watcher. Po chwili proszę wcisnąć przycisk **dalej**, a następnie zaakceptować warunki i postanowienia umowy licencyjnej, klikamy **dalej**. Po zainstalowaniu oprogramowania proszę wcisnąć **zakończ**. Nastąpi podpisywanie sterowników dla urządzenia, może to potrwać kilkadziesiąt sekund, po czym uruchomi się aplikacja 3G Watcher.

Krok 5. Modem powinien automatycznie wykryć operatora karty **SIM** i dostosować parametry profilu połączenia, tak więc w większości przypadków pozostaje kliknąć przycisk **Połącz** i już możemy korzystać z Internetu. Jeżeli karta SIM zabezpieczona jest PIN'em, zostaniemy poproszeni o jego podanie

Krok 5. Wszelkich zmian związanych z ręcznym ustawieniem parametrów połączenia czy też zdjęcia kodu PIN z karty SIM, dokonujemy przez kliknięcie na przycisk  znajdujący się w oknie programu 3G Watcher.

W **Opcjach Użytkownika -> Profile** możemy dodać, usunąć lub zmodyfikować parametry profilu połączenia, możemy również ustalić który profil będzie domyślny.

Poniżej ustawienia w zależności od operatora:

- **ERA:**
APN: **erainternet** (erainternettt - dla użytkowników systemu TakTak)
User Name: **erainternet**
Password: **erainternet**
- **ORANGE:**
punkt dostępowy APN: **internet**
User Name: **internet**
Password: **internet**
- **PLUS:**
Tylko APN: **Internet**
- **PLAY:**
Tylko APN: **Internet**
- **Heyah:**
punkt dostępowy APN: **heyah.pl**
User Name: **heyah**
Password: **heyah**

Aktualne oprogramowanie można w dowolnej chwili pobrać ze strony producenta www.sierrawireless.com z działu support.

W razie problemów z konfiguracją prosimy o kontakt.