



---

## INSTALACJA MERLIN U740

Przed instalowaniem oprogramowania, **proszę nie wkładać karty do gniazda PCMCIA!!!**

Proszę włożyć płytę instalacyjną do napędu CD, program uruchomi się sam (Autorun).

Proszę wybrać „**Install Mobilink Connection Manager**” i kliknąć **Dalej**. Następnie zaznaczyć „**Akceptuję warunki...**” i kliknąć **INSTALL**. Kiedy program w pełni się zainstaluje pojawi się przycisk **Zakończ** i należy go kliknąć.

Po zainstalowaniu oprogramowania proszę zrestartować komputer. Teraz proszę włożyć modem do gniazda PCMCIA, nastąpi przypisanie sterowników automatycznie (w dolnym prawym rogu – do momentu komunikatu, że urządzenie zostało pomyślnie zainstalowane i jest gotowe do pracy).

Po zainstalowaniu sterowników proszę uruchomić program **Mobilink** (powinien być skrót na pulpicie).

Następnie proszę wejść w górnym lewym menu (przycisk z trzema kreskami) w **Menedżer Profili – Nowy**, tutaj nazwać swój profil (np. era, plus, orange etc.) i podać **APN** (dane do ustawień poniżej). Następnie wypełnić **Nazwę użytkownika** i **Hasło**. Kliknąć **Zakończ**.

Wybrać ustawiony Profil i wcisnąć **Połącz**.

### Dane do ustawień w zależności od operatora:

- **ERA:**  
APN: **erainetnet** (erainetnettt - dla użytkowników systemu TakTak)  
User Name: **erainetnet**  
Password: **erainetnet**
- **ORANGE:**  
APN: **internet**  
User Name: **internet**  
Password: **internet**
- **PLUS:**  
Tylko APN: **internet**
- **PLAY**  
Tylko APN: **internet**
- **HEYAH:**  
APN: **heyah.pl**  
User Name: **heyah**  
Password: **heyah**

**W razie problemów z konfiguracją prosimy o kontakt.**